

Modell	KS 4000iE S ATS
Spannung, V	230
Höchstleistung, kW	4.0
Nennleistung, kW	3.5
Frequenz, Hz	50
Stromstärke, A (max.)	17.4
Steckdosen	2 x Schuko 230 V
Start	Seilzugstarter/Elektro/Auto
Volumen des Kraftstoffbehälters, l	12
Laufzeit bei der Belastung 50%**, Std	7.8
LED-Anzeige	Spannung in Volt, Frequenz, Zähler Laufstunden
Schallpegel Lpa(7m)/Lwa, dB	66/91
Steckdose 12V, A	-
USB-Buchse	-
Modell des Motors	KS 240i
Hubraum, cm ³	223
Bauart des Motors	Benzin Viertakt
Motorleistung, PS	7.5
Parallelschaltung mit KS PU1	-
Motoröl-Füllmenge, l	0.6
Leistungsfaktor, cos φ	1
ATS Anschluss	Eingebauten ATS
Abmessungen (L*B*H), mm	630x475x570
Lithium-Ionen-Akku, Ah	1.6
Nettogewicht, kg	40
Schutzklasse	IP23M
Abweichung der Nennspannung beträgt nicht mehr als 5%	

*Der Flüssiggasbetrieb reduziert die Ausgangsleistung des Generators um 10%.

**Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel, Technischer Zustand des Generators.

***Multifunktionale LED-Anzeige: Last, Kraftstoffstand, Frequenz, Spannung, Betriebsstundenzähler; Öl-standsanzeige, Überlastanzeige, Betriebsanzeige

Um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten und die Lebensdauer des Generators zu verlängern, können die Spitzenleistungen geringfügig begrenzt werden.

Die optimalen Betriebsbedingungen sind eine Umgebungstemperatur von 17-25°C, ein Luftdruck von 0,1 MPa (760 mm Hg) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Unter diesen Umgebungsbedingungen kann der Generator im Bezug auf die angegebenen Eigenschaften maximale Leistung gewährleisten. Bei

Abweichungen von den angegebenen Umgebungsbedingungen können sich die Änderungen in der Leistung des Generators ergeben.

Bitte beachten Sie, dass die Dauerbelastung die 80% der Nennteistung nicht überschreiten darf um die Lebensdauer des Generators aufrecht zu erhalten.