

Modell	KS 48V-DC
Spannung, V	48-54
Nennleistung, kW	3.6
Stromstärke, A (max.)	70
Start	Auto/Manual/Extern
Volumen des Benzintanks, l	12.5
Laufzeit bei der Belastung 50%*, Std	7
LED-Anzeige	Spannung, Strom
Schallpegel Lpa(7m)/Lwa, dB	70/95
Modell des Motors	KS 240
Hubraum, cm ³	223
Bauart des Motors	Benzin 4-Takt
Motorleistung, PS	7.5
Motoröl-Füllmenge, l	0.6
Abmessungen (LxBxH), mm	695x445x445
Nettogewicht, kg	36.5
Schutzklasse	IP23M

*Kraftstoff-Verbrauch hängt von zahlreichen Faktoren ab: Gesamtlast der angeschlossenen Verbraucher, Kraftstoffqualität, Außentemperaturen (Sommer / Winter), Luftdruck und die Höhe über dem Meeresspiegel, technischer Zustand des Generators.

Die optimalen Betriebsbedingungen sind eine Umgebungstemperatur von 17–25°C, ein Luftdruck von 0,1 MPa (760 mm Hg) und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60%. Unter diesen Umgebungsbedingungen kann der Generator im Bezug auf die angegebenen Eigenschaften maximale Leistung gewährleisten. Bei Abweichungen von den angegebenen Umgebungsbedingungen können sich die Änderungen in der Leistung des Generators ergeben.

Achtung !

Vergewissern Sie sich, dass das Bedienfeld, das Schutzgitter und die untere Seite den Generatoren gut belüftet werden und frei von festen Partikeln, Schmutz und Wasser sind. Schlechte Belüftung kann zu Schäden des Motors, des Generators und des Alternators führen.