



ENDRESS 
Power Generators

ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

Artikel-Nr.: **122014**

Hauptmerkmale

Generatortyp	synchron
Max.Leistung 3~ [kVA/kW]	14.04/11.23
Dauerleistung 3~ [kVA/kW]	13.52/10.82
Nennspannung [V]	400/230
Nennstrom [A]	19,5
Leistungsfaktor [cos φ]	0,8
Frequenz [Hz]	50
Schutzart Generator [IP]	23

Motor

Motortyp	Yanmar - 3TNM74F
Hubraum [cm³]	993
Abgasstufe	Stage V
Kraftstoff	Diesel
Tankinhalt [l]	51
Laufzeit bei 75% Last [h]	15,89
Startsystem	Elektrostart
Schall-Leistungspegel LWA [db(A)]	96
Schall-Druckpegel LPA (7 m) [db(A)]	71
Gewicht ca. [kg]	431,5
Maße L x B x H [mm]	1500 x 754 x 1032
Steckdosen	1 x 230 V/16 A 1 x CEE 230 V/16 A 1 x CEE 400 V/16 A 1 x CEE 400 V/32 A

„Diese CO₂-Messung ist das Ergebnis der Erprobung eines für den Motortyp bzw. die Motorenfamilie repräsentativen (Stamm-)Motors in einem festen Prüfzyklus unter Laborbedingungen und stellt keine ausdrückliche oder implizite Garantie der Leistung eines bestimmten Motors dar“.

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

13.7.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
 Neckartenzlinger Str. 39
 D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
 Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de



ESE 1306 DYS-GT ES ISO DI

Artikel-Nr.: 122014



Ausstattungsmerkmale

Großtank für lange Laufzeiten

Tankfüllstandsanzeige

Ölmangel-Abschaltautomatik

Schallisolierendes Gehäuse für geringe Betriebsgeräusche

AVR Automatische Spannungsregelung

Zentrale Kranverladöse

Manuell/Automatik Schalttafel

Fernstarteinrichtung

Inkl. Isolationsüberwachung gemäß VDE 0100-551 2017.02

Leistungsdefinitionen nach ISO 8528-1:2005

Technische Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

13.7.2022

ENDRESS Elektrogerätebau GmbH
Neckartenzlinger Str. 39
D - 72658 Bempflingen, Germany

Tel.: +49 (0) 7123-9737-0
Fax.: +49 (0) 7123-9737-50
www.endress-stromerzeuger.de

